


- 与数字定位指示器组合使用的旋钮。
- 利用旋钮外周的滚花，提高了旋钮的操作性。
- 旋钮外径小于指示器主体的宽度，有利于机械、装置的省空间化。适用于将指示器邻接使用的用途。
- 旋转轴的端面隐藏于旋钮内，外观时尚。
- 附带固定旋转轴用的内六角止动螺丝。
- 请采用指示器轴套端面与旋转轴端面的距离(X)在尺寸表的数值范围内的设计。



- 材质、表面处理

	ECPI
旋钮	铝合金 阳极氧化处理(亚光黑)
轴套盖	尼龙6(浅灰)



ECPI-A 旋转轴外径 < 指示器轴套内径 ECPI-B 旋转轴外径 = 指示器轴套内径

单位：mm

型号	D	d	L	M	X min./max.	质量(g)
ECPI-22-R6-A	22	6	15.5	M4	4.5 / 9.6	10
ECPI-22-R8-A	22	8	15.5	M4	4.5 / 9.6	9
ECPI-27-R6-A	27	6	19.5	M5	6 / 11.3	24
ECPI-27-R8-A	27	8	19.5	M5	6 / 11.3	22
ECPI-27-R10-A	27	10	19.5	M5	6 / 11.3	20
ECPI-27-R12-A	27	12	19.5	M5	6 / 11.3	18
ECPI-42-R10-A	42	10	24	M6	6.5 / 15	72
ECPI-42-R12-A	42	12	24	M6	6.5 / 15	69
ECPI-42-R14-A	42	14	24	M6	6.5 / 15	65
ECPI-42-R15-A	42	15	24	M6	6.5 / 15	63
ECPI-42-R16-A	42	16	24	M6	6.5 / 15	60
ECPI-22-R10-B	22	10	15.5	M4	4.5 / 9.6	8
ECPI-27-R14-B	27	14	19.5	M5	6 / 11.3	15
ECPI-42-R20-B	42	20	24	M6	6.5 / 15	50

- 附带内六角止动螺丝。

- 选定方法


使用比指示器轴套内径小的旋转轴时，选择 **ECPI-A**。旋钮与轴环采用一体式结构，因此无需使用轴环 **RDC** (→ P. xxxx)。

使用与指示器轴套内径相同尺寸的旋转轴时，选择 **ECPI-B**。


适用数字定位指示器	旋转轴的外径 (mm)	指示器用铝制控制旋钮
RDM → P. xxxx	φ 6	ECPI-22-R6-A
	φ 8	ECPI-22-R8-A
	φ 10	ECPI-22-R10-B
RDS → P. xxxx RDSS → P. xxxx REDSS → P. xxxx	φ 6	ECPI-27-R6-A
	φ 8	ECPI-27-R8-A
	φ 10	ECPI-27-R10-A
	φ 12	ECPI-27-R12-A
	φ 14	ECPI-27-R14-B
	φ 10	ECPI-42-R10-A
RDP RDT → P. xxxx RDPS RDTS → P. xxxx REDTS → P. xxxx	φ 12	ECPI-42-R12-A
	φ 14	ECPI-42-R14-A
	φ 15	ECPI-42-R15-A
	φ 16	ECPI-42-R16-A
	φ 20	ECPI-42-R20-B

- 安装


ECPI-A 时



将 **ECPI-A** 安装于指示器上，并拧紧指示器轴套的内六角止动螺丝进行固定。旋钮上有一个用于工具通过的缺口。




将旋转轴穿过 **ECPI-A** 的轴孔，安装指示器。




确认刻度为 0，拧紧 **ECPI-A** 主体的内六角止动螺丝，固定至旋转轴。



ECPI-B 时



在旋转轴上穿过指示器。确认刻度为 0，拧紧指示器轴套的内六角止动螺丝，将指示器固定至旋转轴。



将 **ECPI-B** 安装于旋转轴上，并拧紧内六角止动螺丝进行固定。

- 型号指定

ECPI-22-R6-A

